



Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed.2

Ochranná pásma:

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m .

Velikost ochranného pásma, minimální vzdálenosti :

Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické stanice jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněna ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního vedení vůči porostům, které nejsou porosty lesními jsou stanoveny v níže uvedené tabulce. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních porostů.

Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10 m od krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma vůči porostům volit vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání dřevin).

Typ vedení			Min.vzdálenost (m)	Minimální výchozí stav (m)
Vedení nn	a) holé vedení	ovocné stromy	1,0	2,0
		lesní a ostatní stromy	1,0	2,0
	b) izolované vodiče	ovocné stromy	0,5	1,5
		lesní a ostatní stromy	0,3	0,6
Vedení vn	a) holé vedení	ovocné stromy	2,0	3,0
		lesní a ostatní stromy	2,0	3,0
	b) izol. vodiče SAX	ovocné stromy	2,0	3,0
		lesní a ostatní stromy	0,5	2,0
	c) záv.kabel SAXKA, DISTRI	ovocné stromy	0,5	1,5
		lesní a ostatní stromy	0,3	1,3
Vedení vvn – 110 kV	ovocné stromy	3,0	5,0	
	lesní a ostatní stromy	15(12)	15(12)	

Bezpečná vzdálenost:

Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejbližší v bezpečné vzdálenosti od vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto:

u vedení nízkého napětí (400/230V) 1 m od vedení

u vedení vysokého napětí (1 - 35kV) 2 m od vedení

u vedení velmi vysokého napětí (110kV) 3 m od vedení

K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz je nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Ořez či kácení dřevin, prosíme, proved'te v termínu do 15.listopadu 2007

Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na základě pověření od ČEZ Distribuce a. s. , přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840